



**Elektronik
Güvenlik
Sistemleri**



TH-02G ISI NEM TAKİP ve ALARM SİSTEMİ

Güvenlikte Profesyonel Çözümler



Server Odaları, Hastaneler, Laboratuvarlar, Eczaneler,
Soğuk Hava Depoları, Marketler ve ISI, NEM, SU BASKINI
kontrolü gerektiren her yer için profesyonel çözümler



Programladığınız ISI ve NEM
Değerlerindeki Değişikliklerden
Anında Haberinizi Olsun.



Belirlediğiniz 6 Farklı Zaman
Diliminde ISI ve NEM Değerleri
Otomatik Olarak Belirlediğiniz
E-Mail adresinize Gönderilsin.



İsterseniz Elektrik Kesilmesi
ve Geri Gelmesi Durumlarında
Sistem Size SMS Yollasın.




Şifre Ardından KUR veya İPTAL
Yaz, Cihazın İçindeki GSM
Numarasına SMS Yolla Alarmınız
Kurulsun veya İptal Edilsin.



GSM / GPRS

TH-02ETH ISI NEM TAKİP ve ALARM SİSTEMİ

- ✓ Programlanabilir ISI ve NEM sensörü
- ✓ 4 Bölge Alarm Sistemi
- ✓ 20 Adet Alarm Kullanıcı Şifresi (TH-02ETH)
- ✓ Programlanabilir NO/NC Bölge Tetik Girişleri
- ✓ SMS Mesajı ile Alarm Kurma ve İptal (TH-02G)
- ✓ Quad Band GSM-GRPS Modülü (TH-02G)
- ✓ 1/100 Full Duplex Ethernet Girişi (TH-02ETH)
- ✓ Acil SMS Mesajları için 4 Ayrı Tetik Girişi (TH-02G)
- ✓ Her Tetik İçin 16 Digit SMS Mesaj Başlığı Hafızası (TH-02G)
- ✓ 16 Digit Genel SMS Başlığı Hafızası (TH-02G)
- ✓ SMS Mesajları Yetkilendirme ve Yönlendirme (TH-02G)
- ✓ Harici Siren İçin Tetik Çıkışı
- ✓ 10 Adet GSM Telefon Hafızası (TH-02G)
- ✓ 2 Adet E-MAIL hafızası (TH-02G)
- ✓ 5 Ayrı Zaman Diliminde Otomatik ISI ve NEM Değerlerinin E-MAIL Hesaplarına Gönderimi
- ✓ E-MAIL Mesajları Yetkilendirme ve Yönlendirme
- ✓ Elektrik Kesintileri Otomatik SMS Mesajları (TH-02G)
- ✓ Elektrik Kesintileri Yetkilendirme ve Yönlendirme (TH-02G)
- ✓ SMS Mesajı ile ISI ve NEM Değerlerini Öğrenme (TH-02G)
- ✓ Gelen Mesajların, Çağrılarının, Tetik Girişlerinin, Elektrik ve Alarmların EMAIL Hesaplarına Gönderimi
- ✓ TCP/IP Üzerinden Alarm Merkezine Bağlantı (Ops.) (TH-02ETH)
- ✓ Bilgisayar Takip ve Kontrol Programı



ETHERNET

DUMAN DEDEKTÖRÜ



SU BASKIN DEDEKTÖRÜ



DAHİLİ / HARİCİ SİREN



PIR SENSÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Voltajı DC.	: Min.16Vdc. Max.24Vdc.
Giriş Voltajı AC.	: Min.12Vac. Max.16Vac.
Giriş Akımı	: Min. 600mA.
Akü Çıkış Devresi	: 13,5Vdc. Step Down 150 mA.
Akü Tipi	: Kuru Tip Ni.Cd. 12Vdc. 7Ah.
Çalışma Isısı	: -10 + 60 C
Gösterge Ekranı	: 2x16 Geniş LCD ekran
Tuş Takımı	: Kapaklı 4x4 Rubber Matrix
Isı Ölçüm Aralığı	: -40 ile +125 C Arası
Isı Ölçüm Adım Aralığı	: 0.1 C
Isı Ölçüm Hata Oranı	: + - 0.4 C (Max.)
Nem Ölçüm Aralığı	: 0-80 % RH
Nem Ölçüm Adım Aralığı	: 1 % RH
Nem Ölçüm Hata Oranı	: % 4 RH (Max.)
Gsm Band Genişliği	: Quad Band 850,900,1800,1900 Mhz.
Gsm Band Hassasiyeti	: 850-900 Mhz. için Typ. 107dBm.
Gsm Band Hassasiyeti	: 1800-1900 MHz. için Typ. 106dBm.
Ethernet Girişi	: 8 Pin RJ-45, Kablo Standartı 586B